

Dzi kujemy za wybór urz dzenia marki Savio.

Dokładamy wszelkich stara , aby nasze produkty spełniały wysokie wymagania naszych Klientów.

W razie pyta zwi zanych ze sprz tem, pomoc znajd Pa stwo poprzez nasz stron internetow :

www.savio.net.pl

Przed przyst pieniem do korzystania z zakupionego urz dzenia zaleca si przeczytanie całej instrukcji obsługi.

1. Schemat produktu

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Mikrofon
3. Stacja dokuj ca/power bank
4. Zł cze ładowania słuchawek
5. Zł cze micro USB do ładowania power banku
6. Diody sygnalizuj ce tryb pracy power banku
7. Przycisk wł czenia ładowania w power banku



2. Ładowanie urz dzenia

2.1 Ładowanie słuchawek oraz power banku z zewn rznego ródia zasilania

- 2.1.1. Podł cz kabel USB do gniazda ładowania w power banku
- 2.1.2. Włó słuchawki do stacji dokuj cej (czerwona dioda powiadomie zaczyna miga w kolorze czerwonym, informuj c o ładowaniu power banku). W przypadku gdy słuchawki s rozładowane, za wiec si na czerwono i rozpocznie si ich ładowanie.
- 2.1.3. Je li power bank naładuje si do pełna, wówczas czerwona dioda za wieci si wiatłem ci głym.
- 2.1.4. W przypadku pełnego naładowania słuchawek, czerwone pod wietlenie zga nie, słuchawki s gotowe do u ycia.

2.2 Ładowanie słuchawek w u yciu wbudowanego power banku

- 2.2.1. Włó słuchawki do stacji dokuj cej w power banku.
- 2.2.2. Wci nij przycisk wł czenia ładowania na power banku, dioda umieszczona na power banku za wieci si na kolor niebieski, a słuchawki zostan pod wietlone na kolor czerwony sygnalizuj c ładowanie.
- 2.2.3. W przypadku pełnego naładowania słuchawek, czerwone pod wietlenie zga nie, słuchawki s gotowe do u ycia.

3. Parowanie słuchawek

Słuchawki Savio TWS-01/TWS-02 mo na u ywa razem lub osobno. Domy lnie słuchawki poł czone s ze sob . W przypadku gdy wł czone s dwie słuchawki, a działa tylko jedna, przejd do punktu 3.3 i poł cz obie słuchawki ze sob .

3.1 Parowanie dwóch słuchawek z urz dzeniem

- 3.1.1. Wci nij i przytrzyma przycisk znajduj cy si na ka dej ze słuchawek. Uslyszysz w nich komunikat „Power On”. Po prawidłowym poł czeniu słuchawek ze sob , uslyszysz komunikat: „Your headset is connected”.
- 3.1.2. Wł cz tryb Bluetooth w urz dzeniu nadawczym (np. w smartfonie), nast pnie wł cz wyszukiwanie urz dze i wybierz z listy słuchawki SAVIO TWS-01/TWS-02. Je li ju wcze niej sparowano słuchawki z tym urz dzeniem, zostan one poł czone automatycznie.
- 3.1.3. Po poł czeniu słuchawek z urz dzeniem, niebieskie diody w słuchawce zaczn miga . Słuchawki s teraz gotowe do u ycia.


3.2 Parowanie jednej słuchawki z urz dzeniem

- 3.2.1. Wci nij i przytrzyma przycisk znajduj cy si na ka dej ze słuchawek. Uslyszysz komunikat „Power On”.

- 3.2.2. Wł cz tryb Bluetooth w urz dzeniu nadawczym (np. w smartfonie), nast pnie wł cz wyszukiwanie urz dze i wybierz z listy słuchawki SAVIO TWS-01/TWS-02. Je li ju wcze niej sparowano słuchawk z tym urz dzeniem, zostanie ona poł czona automatycznie.
- 3.2.3. Po poł czeniu słuchawki z urz dzeniem, niebieska dioda w słuchawce zaczyna miga . Słuchawka jest teraz gotowa do u ycia.

3.3 Poł czenie dwóch słuchawek ze sob (w przypadku gdy wł czone s dwie słuchawki, a działa tylko jedna)

- 3.3.1. Wci nij i przytrzyma przycisk znajduj cy si na ka dej ze słuchawek. Uslyszysz komunikat: „Power On”.
- 3.3.2. Upewnij si , e Twoje słuchawki nie s poł czone z innym urz dzeniem poprzez Bluetooth np. telefonem.
- 3.3.3. Wci nij dwukrotnie przycisk na jednej ze słuchawek. Je eli słuchawki poł cz si ze sob , uslyszysz komunikat: „Your headset is connected”.
- 3.3.4. Słuchawki s teraz ze sob poł czone i gotowe do u ycia.



3.4 Rozł czenie dwóch słuchawek (w przypadku gdy działaj obie słuchawki, a chcesz u ywa tylko jednej)

- 3.4.1. Wci nij i przytrzyma przycisk znajduj cy si na ka dej ze słuchawek. Uslyszysz komunikat „Power On”.
- 3.4.2. Upewnij si , e Twoje słuchawki nie s poł czone z innym urz dzeniem poprzez Bluetooth np. telefonem.
- 3.4.3. Wci nij dwukrotnie przycisk na jednej ze słuchawek. Je eli słuchawki rozł cz si ze sob , uslyszysz komunikat „Your headset is disconnected”.
- 3.4.4. Słuchawki s teraz rozł czone i gotowe do poł czenia urz dzenia z jedn z nich.

4. Opis klawisza wielofunkcyjnego

Przyci ni cie i dtu sze przytrzymanie klawisza wielofunkcyjnego powoduje wł czenie/wył czenie słuchawki.

4.1 Podczas odtwarzania utworu:

- Jednorazowe przyci ni cie: pauza/wznowienie odtwarzania.
- Przyci ni cie i przytrzymanie: wybór nast pnego utworu.

4.2 Podczas poł czenia przychodz cego:

- Jednorazowe przyci ni cie: odebranie poł czenia przychodz cego.
- Przyci ni cie i przytrzymanie: odrzucenie poł czenia przychodz cego.
- Dwukrotne szybkie przyci ni cie: poł czenie z ostatnio wybranym numerem.

5. Zawarto opakowania:

- Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth TWS-01/TWS-02
- Kabel ładowania urz dzenia USB (M) - Micro USB (M)
- Stacja dokuj ca/power bank
- Instrukcja obsługi

6. Informacje dodatkowe:

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Zasi g działania: do 10 metrów
- Czas działania: do 2 godz.
- Czas ładowania: do 1 godz.
- Czas ładowania: do 1 godz.
- Czas czuwania: do 120 godz.
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Dioda powiadomie : Tak
- Do ładowania power banku zaleca si u ywanie ładowarki 1A lub ładowanie go z portu USB w komputerze.
- Ładowanie power banku nie wymaga umieszczenia w nim słuchawek.

7. Wa ne:

- Podczas rozmowy telefonicznej, gdy poł czone s obie słuchawki, tylko jedna z dwóch słuchawek b dzie aktywna
- Migaj ca czerwona dioda na słuchawce informuje o niskim poziomie baterii
- W przypadku gdy przycisk umieszczony na power banku nie b dzie reagował, a diody LED nie b d si wiecei , oznacza to, e power bank jest rozładowany i nale y go poł cz do ładowania.

ENGLISH

User's manual

Thank you for choosing SAVIO brand devices.

We make all the efforts to ensure our products meet high requirements of our customer. In case of any questions related with our devices, you can find help through our website: www.savio.net.pl

Before the use of the purchased device, it is recommended to read the whole manual.

1. Product scheme

1. Multifunctional button
2. Microphone
3. Docking station/power bank
4. Headphone charging input.
5. Power bank charging micro USB input
6. Diodes signalling operating mode of the power bank
7. Turn on button in the power bank



2. Charging the device:

2.1 Charging earphones and power bank with the external source of power

- 2.1.1. Plug the USB cable to the charging socket of the power bank.
- 2.1.2. Put earphones into the docking station (red notification light will start to blink, informing about the power bank being charged). Also the earphones charging will begin (in a case when the earphones are discharged, the diode will lit red).
- 2.1.3. If power bank is fully charged, then the red diode will flash with constant light.
- 2.1.4. When the earphones will be fully charged, red light will go out. The headphones are ready to use.

2.2 Charging earphones with build in power bank

- 2.2.1. Put earphones into the docking station (power bank).
- 2.2.2. Push the turn on button in the power bank. Diode placed on the power bank will lit blue and earphones will lit red.
- 2.2.3. When the earphones will be fully charged, red light will go out. The headphones are ready to use.

3. Pairing of the earphones

Earphones Savio TWS-01/TWS-02 can be used together or separately. On Default, earphones will connect with each other. In Case when both earphones are connected, and only one work, get to the point 3.3 and connect both earphones with each other.

3.1 Pairing of the two earphones

- 3.1.1. Press and hold the multifunctional button on both of the earphones till the diode start to blink read and blue. After proper connection of the earphones, you will hear will hear information about the connection.
- 3.1.2. Turn the Bluetooth in the device (e.g. smartphone), and choose Savio earphone from Bluetooth devices. Then pair them. If the headphones had already been paired with device, they will be connected automatically.
- 3.1.3. After connecting the earphones with the device, the blue diode on an earphones start to blink. The earphones are ready to use.


3.2 Pairing of one earphone

- 3.2.1. Press and hold the multifunctional button on the earphone till the diode start to blink red and blue alternately.
- 3.2.2. Turn the Bluetooth in the device (e.g. smartphone), and choose Savio earphone from Bluetooth devices. Then pair them. If the headphones had already been paired with device, they will be connected automatically.

3.2.3. After connecting the earphones with the device, the blue diode on an earphones start to blink. The earphones are ready to use.

3.3 Connecting two earphones with each other (in the case when both earphones are on, and only one work)


- 3.3.1. Press and hold the button on each of the earphones. You will hear “Power on”
- 3.3.2. Make sure, that your earphones are not connected to any other device through Bluetooth i.e. smartphone



- 3.3.3. Press the button twice on one of the earphones. If the earphones will connect with each other, you will hear: “Your headset is connected”.
- 3.3.4. Earphones are now connected with each other and ready to use.

3.4 Disconnecting of two earphones (in the case when both are working, and you want to use only one)

- 3.4.1. Press and hold the button on each of the earphones. You will hear “Power on”
- 3.4.2. Make sure, that your earphones are not connected to any other device through Bluetooth i.e. smartphone
- 3.4.3. Press the button twice on one of the earphones. If earphones will disconnect with each other, you will hear: “Your headset is disconnected”
- 3.4.4. Earphones are now disconnected and ready to pair the device with one of them.



4. Multifunctional button description:

- Press and hold a multifunctional button for a while cause turning earphones on and off.
- 4.1 While playing tracks**
One time pressing pause/play track
Press and hold: choosing the next track
- 4.2 While the phone calls goes in**
Press one time: accepting the call
Press and hold a button rejecting the call
Press the button fast twice: will connect with the last dialled number.

5. Content package

- Wireless Bluetooth earphones TWS-01/TWS-02
- Charging cable USB (M) – Micro USB (M)
- Docking station power bank
- User manual

6. Additional information:

- Bluetooth version: 5.0
- Range: up to 10 meters
- Working time: up to 2 hours
- Charging time: up to 1 hour
- Stand by time: up to 120 hours
- Build in microphone: Yes
- Indicator diode: Yes
- While charging the power bank it is highly recommended to use 1A charger, or charge it from a USB port in the computer.
- It is not necessary to put earphones in the power bank while charging.

7. Important notice:

- While the phone call, when two earphones are connected, only one of them will be active.
- Blinking red diode on an earphone will inform you about low battery level.
- When the button placed on the power bank will not react, and a LED diode will not be backlit, that means, that the power bank is depleted and it needs to be charged.

SLOVENSKÝ

Používate ská priru ka

akujeme, že ste si vybrali zariadenie zna ky Savio. Robíme všetko preto, aby naše výrobky sp ali vysoké požiadavky našich zákazníkov. Ak máte otázky súvisiace so zariadením, pomoc nájdete na našom webovom sídle: www.savio.net.pl

Predtým, než za nete používa toto zariadenie, odporú ame, aby ste sa oboznámili s celým obsahom používate skej priru ky.

